

LADEN & OPSLAAN ION ACCU'S

DEZE VEILIGHEIDSKAART GELDT VOOR IEDEREEN DIE WERKT MET, OF IN DE NABIJHEID VAN, LITHIUM-ION BATTERIJEN, LAADSYSTEMEN OF ELEKTRISCH MATERIEEL BINNEN VWML.

HET DOEL IS OM VEILIG LADEN, OPSLAAN EN OMGAAN MET BATTERIJEN TE WAARBORGEN EN INCIDENTEN TE VOORKOMEN.

BELANGRIJKSTE GEVAREN

BRAND OF EXPLOSIEGEVAAR DOOR OVERVERHITTING OF KORTSLUITING.
GIFTIGE ROOKGASSEN BIJ ACCUBRANDEN.
ELEKTRISCHE SCHOKKEN BIJ ONJUIST GEBRUIK OF BESCHADIGDE KABELS.
HITTEOPBOUW DOOR OVERLADEN OF SLECHTE VENTILATIE.

ACCUBRAND

HOUD AFSTAND
ALARMEER 112
GEBRUIK GEEN WATER!
SLUIT DE RUIMTE AF, VENTILEER.

VEILIG LADEN

- ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE, BRANDWERENDE WANDEN EN ROOKMELDER. LADEN UITSLUITEND ONDER TOEZICHT
- LAAT BATTERIJEN NOOIT 'S NACHTS OF ZONDER TOEZICHT AAN HET NET.
- GEBRUIK ALLEEN GOEDGEKEURDE LADERS
- PLAATS BATTERIJEN STABIEL EN VRIJSTAAND
- GEBRUIK PBM'S BIJ HET HANTEREN VAN ACCU'S

OPSLAG

BEWAAR BATTERIJEN NIET TE WARM/KOUD (15-25° C), DROOG EN GEVENTILEERD.

GESCHIEDEN VAN BRANDBARE STOFFEN EN DIRECT ZONLICHT.

GEBRUIK GOEDGEKEURDE PGS 37 OPSLAGKASTEN OF -CONTAINERS.

GEEN OPSLAG IN KANTOORRUIMTES, KANTINES OF ONGESCHIKTE VOERTUIGEN.

**MARKEER OPSLAG MET
WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN**



*ADR ETIKET 9A IS ENKEL VOOR TRANSPORT.

VEILIG AANSLUITEN OP HET NET

GEBRUIK NOOIT EEN "STEKKERDOOS IN EEN STEKKERDOOS".

→ ELKE STEKKERDOOS MAG ALLEEN DIRECT OP EEN STOPCONTACT WORDEN AANGESLOTEN.

GEBRUIK UITSLUITEND GOEDGEKEURDE STEKKERDOZEN MET ZEKERING EN CE-KEURMERK.

→ GEBRUIK STEKKERDOZEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DE BELASTING (VERMOGEN IN WATT).

HASPELS ALTIJD VOLLEDIG UITROLLEN.

HOUD KABELS VRIJ VAN ANDERE MATERIALEN.

→ GEEN LADING, PALLETS, BATTERIJEN OP KABELS LEGGEN. ZORG DAT KABELS NIET GEKNIKT, GEPLET OF NAT WORDEN.

NOOIT AFDEKKEN OF STAPELEN TIJDENS HET LADEN.

GEBRUIK INDIEN MOGELIJK ALTIJD DE LAADZONE'S.

NOOIT LADEN BIJ ZICHTBARE SCHADE OF VOCHT.

STOP DIRECT BIJ ROOK, GEUR OF WARMTEONTWIKKELING.

BLUS EEN ION ACCUBRAND MET ZAND, BLUSGRANULAAT OF KLASSE D-POEDER

BRAND KLASSE	SYMBOOL	BRANDEND MATERIAAL	WEL GEBRUIKEN	NIET GEBRUIKEN
A		Vaste stoffen: papier, hout, textiel, ...	Water, CO2 ABC-poeder Schuim	BC-poeder
B		Vloeistoffen: olie, benzine, verf, vernis, kunststoffen	CO2 ABC-poeder schuim	Water
C		Gassen: propaan, butaan, aardgas, acetyleen	CO2 ABC-poeder	Water Schuim
D		Metaal: magnesium, natrium, aluminium	D-poeder	Water Schuim CO2
E		Vetten: fituur	Veelbuiser	Water